Capteur de fenêtre/porte Wiser Guide de l'utilisateur de l'appareil Wiser Home

Informations sur les caractéristiques et fonctionnalités de l'appareil. 05/2025





Mentions légales

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Consignes de sécurité	4
Capteur de fenêtre/porte Wiser	5
Pour votre sécurité	5
Au sujet de l'appareil	6
Installation de l'appareil	6
Appairage de l'appareil avec la passerelle Wiser	7
Configuration de l'appareil1	0
Renommer l'appareil1	0
Paramétrer l'emplacement de l'appareil1	1
Sélection du mode de fonctionnement1	2
Utilisation de l'appareil1	4
Vérification de l'historique de l'appareil1	5
Configuration de la notification de l'appareil1	6
Identification de l'appareil1	7
Création d'un automatisme1	8
Remplacement des piles2	6
Réinitialisation de l'appareil2	7
Suppression de l'appareil2	8
Affichages LED2	9
Dépannage2	9
Caractéristiques techniques3	0
Conformité3	1
Données environnementales du produit3	1
Déclaration de conformité3	2
Marques	2

Consignes de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec l'appareil avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de procéder à sa maintenance. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre des risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique pouvant entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur des risques potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

AADANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

A AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

AATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS

Le terme REMARQUE est utilisé pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

Capteur de fenêtre/porte Wiser



CCT591012 CCT591011

Pour votre sécurité

AVIS

ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

- N'installez pas le capteur à proximité d'équipements magnétiques pour éviter de dégrader ses performances.
- Lorsque la fenêtre/porte est fermée, la distance entre la pièce principale et la pièce secondaire du capteur devrait être <18 mm pour une base non métallique (par exemple surfaces en bois ou en plastique) et <10 mm pour une base métallique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Au sujet de l'appareil

Le capteur de fenêtre/porte Wiser (ci-après dénommé **capteur**) se compose de deux pièces distinctes : la pièce principale et la pièce secondaire. La pièce principale comprend le circuit de détection qui détecte la pièce secondaire. La pièce secondaire est un aimant.


Lorsque le capteur est raccordé à la **passerelle Wiser** et que la fenêtre/porte est ouverte ou fermée, la pièce principale signale directement le changement à l'application via la **passerelle Wiser**.


Caractéristiques du capteur :

- Détecter lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte ou fermée et transmet les informations au Concentrateur Wiser.
- Envoie les informations de niveau de batterie et d'état du capteur hors ligne au Concentrateur Wiser.

Éléments de fonctionnement

- A. Pièce principale (circuit de détection)
- B. Pièce secondaire (aimant)
- C. LED d'état
- D. Touche de fonction





Installation de l'appareil

Reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec ce produit.

Liens vers les manuels d'installation :

- Instructions d'installation (CCT591012)
- Instructions d'installation (CCT591011)

Appairage de l'appareil avec la passerelle Wiser

À l'aide de l'application Wiser Home, appairez votre appareil avec la **passerelle Wiser**.

- 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur 🐯.
- 2. Appuyez sur Appareils > + icône > Sûreté et sécurité > Capteur de fenêtre/porte.

SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > + > Sûreté et sécurité > Capteur de fenêtre/porte.

3. Appuyez sur **Scanner le code QR** et autorisez l'application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l'appareil.


NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur **Je n'arrive pas à trouver le bon QR code** pour appairer l'appareil manuellement et passez à l'étape 4.




Si le QR code est incorrect, un message **QR code scanné incorrect** s'affiche. Appuyez sur **Je ne peux pas scanner le code QR** et choisissez l'une des options suivantes :


- (A): Saisissez l'Adresse Mac/EUI-64 et le code d'installation, puis appuyez sur Connexion. L'application vérifie si l'adresse MAC/EUI-64 et le code d'installation sont valides.
- (B): Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l'adresse MAC/EUI-64 et le code d'installation.






4. Appuyez sur **Suivant**, appuyez brièvement 3 fois sur la touche de fonction et assurez-vous que la LED clignote en orange.





Attendez quelques secondes que la LED passe au vert et l'application confirme que l'appareil est appairé.



- 5. Appuyez sur pour saisir le nom de l'appareil.
- 6. Appuyez **Suivant** et affecter l'appareil à une nouvelle pièce ou à une pièce existante et appuyez sur **Soumettre**.

IMPORTANT: L'écran suivant affiche la page **Paramètres de l'appareil**, dans laquelle vous avez l'option de configurer les paramètres pendant le processus d'appairage ou ultérieurement. Si vous préférez le configurer ultérieurement, appuyez sur **Envoyer**. Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil, consultez la section Configuration de l'appareil, page 10.

Configuration de l'appareil

Renommer l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez renommer le capteur.

- 1. Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône
- 2. Toucher Equipements > Capteur de fenêtre/porte > Nom de l'appareil (A).

SUGGESTION: Vous pouvez également renommer le capteur en appuyant sur l'onglet de commande **Capteur de fenêtre/porte > Paramètres de l'appareil > Nom de l'appareil (A)**.



Paramétrer l'emplacement de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez ajouter votre interrupteur sans fil à n'importe quelle pièce (chambre, salon, salle à manger, etc.).

- 1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur
- 2. Appuyez sur **Appareils**, sélectionnez dans la liste l'appareil dont vous souhaitez modifier l'emplacement.
- 3. Appuyez sur **Emplacement** pour ouvrir l'écran de configuration.
- 4. Sur l'écran **Paramétrage de l'appareil**, vous pouvez entrer **Nouveau nom de pièce** (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B).



SUGGESTION: Si l'appareil est déjà attribué, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur **Supprimer de la pièce** (C).

5. Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Envoyer (D).


Sélection du mode de fonctionnement

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement du capteur, tel que fenêtre ou porte.

- 1. Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône
- 2. Toucher Equipements > Capteur de fenêtre/porte > Mode de fonctionnement (A) pour sélectionner l'une des options suivantes (B):
 - Fenêtre
 - Porte

SUGGESTION: Vous pouvez également sélectionner le mode de fonctionnement du capteur en appuyant sur l'onglet de commande **Capteur de fenêtre/porte > Paramètres de l'appareil > Mode de fonctionnement** (A).





NOTE:

- En mode de fonctionnement « **Fenêtre** », l'onglet de commande affiche un capteur de fenêtre (C).
- En mode de fonctionnement « **Porte** », l'onglet de commande affiche un capteur de porte (D).





Utilisation de l'appareil

Le panneau de commande du capteur vous permet de voir si la fenêtre/porte est ouverte ou fermée.

- 1. Dans l'onglet **Contrôle**, appuyez sur **Tous** les appareils ou sur l'onglet de la pièce où se trouve le capteur.
- 2. Sur la page du panneau de commande du capteur, vous pouvez voir les éléments suivants:
 - État de la fenêtre/porte (A)
 - Historique (B)
 - Paramètres de de l'appareil (C)



Vérification de l'historique de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez afficher l'historique du capteur, qui fournit des informations sur le moment où la fenêtre/porte était ouverte. Le capteur enregistre chaque événement et le stocke dans le cloud.

NOTE: Si la connexion au cloud est perdue, les évènements de fenêtre ou de porte ne s'affichent pas dans l'historique.

- Dans l'onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l'onglet de la pièce où se trouve le capteur.
- 2. Sur la page du panneau de commande de l'appareil, appuyez sur **Historique**.

SUGGESTION: La page de l'historique affiche tous les événements consignés, même si l'interrupteur à bascule de notification du capteur est désactivé. Pour plus d'informations sur l'interrupteur à bascule de notification du capteur, reportez-vous au chapitre Configuration de la notification de l'appareil, page 16.



Configuration de la notification de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez activer ou désactiver la notification de capteur.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur 🔯.



SUGGESTION: Vous pouvez également activer ou désactiver l'interrupteur à bascule de notification du capteur en appuyant sur l'onglet de commande **Capteur de fenêtre/porte > Paramètres de l'appareil > M'avertir des changements d'état** (A).

NOTE:

- L'interrupteur à bascule de notification du capteur (A) est sur OFF par défaut.
- Les notifications créées via l'automatisme sont traitées comme des notifications séparées.



Identification de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez identifier le capteur par rapport aux autres appareils disponibles dans la pièce.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur 🕄

NOTE: Veuillez réveiller le capteur (appuyez sur la touche de fonction).

2. Toucher Equipements > Capteur de fenêtre/porte > Identifier (A).

SUGGESTION: En outre, vous pouvez identifier le capteur en appuyant sur l'onglet de commande **Détecteur de fenêtre/porte > Paramètres de l'appareil > Identifier** (A).

NOTE: La LED du capteur clignote pour identifier le capteur et continue de clignoter en vert jusqu'à ce que vous appuyiez sur **OK**.



Création d'un automatisme

Une automatisation vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des heures planifiées. Grâce à l'application de Wiser, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.

- 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur
- 2. Accédez à **Automatismes** > + pour créer un automatisme.

NOTE: Au maximum 10 automatismes peuvent être ajoutés.

- 3. Appuyez sur Si (A) et sélectionnez l'une des conditions suivantes (B):
 - Toutes les conditions: Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
 - Toute condition : Cela déclenche une action lorsqu'au moins une condition est remplie.



- Appuyez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l'une des options suivantes (C):
 - Changement d'état d'un équipement: Sélectionnez un appareil pour activer l'automatisme.
 - Mode Absence: Activer/désactiver le mode Absent pour déclencher une action.

SUGGESTION: Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour obtenir plus d'informations sur le **Mode Absence**, reportez-vous au guide d'utilisation du système.



- 5. Toucher Changement d'état d'un équipement > Capteur de fenêtre ou Capteur de porte et appuyez sur (D) pour définir l'état:
 - **Ouvrir**: lorsque la fenêtre/porte est ouverte.
 - Fermée: lorsque la fenêtre/porte est fermée.



NOTE:

- En mode de fonctionnement « Fenêtre », l'onglet de commande affiche un capteur de fenêtre. Pour plus d'informations, reportezvous au chapitre Sélection du mode de fonctionnement, page 12.
- En mode de fonctionnement « Porte », l'onglet de commande affiche un capteur de porte. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Sélection du mode de fonctionnement, page 12.
- 6. Appuyez sur Définir.

- 7. Pour définir une heure spécifique pour votre automatisation, appuyez sur **Quand > Ajouter du temps** et sélectionnez l'un des éléments suivants (E):
 - Heure précise de la journée: lever du soleil, coucher du soleil, personnalisé
 - Période de temps:: Journée, nuit, personnalisée



NOTE:

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 entrées.

- 8. Pour ajouter une action, appuyez sur **Alors** > **Ajouter une action** et sélectionnez l'une des options suivantes (F):
 - Contrôler un appareil: sélectionnez un appareil que vous souhaitez déclencher.
 - Envoyer une notification : Activez la notification pour l'automatisme.
 - Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
 - Attente: Cette option vous permet d'ajouter un retard dans une séquence d'automatisme. Vous pouvez définir la durée d'attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu'à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans un automatisme.



NOTE:

- · Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions.
- 9. Entrez le nom de l'automatisation (G).

Vous pouvez choisir l'image de couverture représentant votre automatisme en appuyant sur .




10. Appuyez sur **Sauvegarder**.

Une fois l'automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l'onglet **Automatismes**.

Utilisation du


(H) vous pouvez activer et désactiver l'automatisation.



Exemple d'automatisme

Cette démonstration montre comment créer une automatisation pour activer l'interrupteur d'éclairage lorsque la porte est ouverte pendant la nuit.

- 1. Accédez à **Automatismes** > + pour créer un automatisme.
- 2. Pour ajouter une condition, appuyez sur **Ajouter une condition** > **Modification du statut du périphérique** > **Capteur de porte**, appuyez sur (A) pour **Ouvrir**, puis appuyez sur **Set**.



- 3. Lisez les informations et cliquez sur **OK**.
- 4. Pour régler l'heure, appuyez sur **Quand > Ajouter l'heure > Période > Heure de nuit > Définir**.




 Pour ajouter une action, appuyez sur Puis > Ajouter une action > Contrôler un appareil > Micromodule Switch, appuyez sur (B) pour l'activer, puis appuyez sur Set.



- 6. Lisez les informations et cliquez sur OK.
- 7. Saisissez le nom de l'automatisme.

SUGGESTION: Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur

8. Appuyez sur **Sauvegarder**. Une fois l'automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l'onglet **Automatismes**.




NOTE: Vous pouvez activer ou désactiver les automates dans l'onglet **Automation** à l'aide de **(**C).

Modification d'un automatisme

- 1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur **Automatismes**
- Accédez à Automatismes, appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez modifier.
- 3. Sur l'écran **Modifier un automatisme** , vous pouvez effectuer les modifications suivantes :
 - Changer l'icône 🗒.
 - · Renommer l'automatisme.
 - Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres.
 - Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer.
 - Appuyez sur

 Ajouter une condition (B) pour ajouter une nouvelle condition.
 - Pour modifier l'ordre des actions, appuyez sur l'option Alors et maintenez une action enfoncée, puis faites un glisser-déposer à la position souhaitée.






4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications.

Suppression d'un automatisme

- 1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur **Automatismes**
- 2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez supprimer.

3. Sur l'écran **Modifier un automatisme**, appuyez sur **Suppression d'un automatisme** (A) et lisez le message de confirmation, puis appuyez sur **OK** (B).




Remplacement des piles

Pour remplacer les batteries :

- Retirez la pièce principale de la plaque de base en la faisant glisser vers le haut.
- 2. Dévissez le couvercle de la pile à l'aide d'un tournevis.
- 3. Remplacez la pile par une polarité correcte.
- Réinstallez le cache de la batterie et serrez la vis à l'aide d'un tournevis.
 La LED clignote en vert sept fois, puis arrête de clignoter.
- Installez la pièce principale sur la plaque de base en la faisant glisser vers le bas.

IMPORTANT: Jetez les piles usagées conformément aux réglementations en vigueur.




Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser manuellement les réglages d'usine par défaut du capteur.

Pour réinitialiser le capteur :


1. Retirez la pièce principale de la plaque de base en la faisant glisser vers le haut.



2. Appuyez brièvement 3 fois (<0,5 s) sur la touche de fonction, puis appuyez une fois (>10 s) sur la touche de fonction, le voyant clignote en rouge au bout de 10 s, puis relâchez la touche de fonction.

Une fois le capteur réinitialisé, la LED cesse de clignoter. Ensuite, le capteur redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.

NOTE: Après la réinitialisation, la LED s'éteint pour économiser la pile.



Suppression de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez retirer le capteur du système Wiser.

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône



SUGGESTION: Vous pouvez également supprimer le capteur du système Wiser en appuyant sur l'onglet de commande **Capteur de fenêtre/porte > Paramètres de l'appareil > Supprimer** (A).



3. Lisez le message de confirmation et appuyez sur **Ok** pour supprimer le capteur du système Wiser sur l'écran suivant.

NOTE

- Le retrait du capteur réinitialise le capteur. Après la réinitialisation, la LED clignote en orange, indiquant que le capteur est prêt à l'appairage.
- En cas de problème lors de l'appairage ou de la réinitialisation du capteur, reportez-vous au chapitre Réinitialisation de l'appareil, page 27.

Affichages LED

Appairage

Action de l'utilisateur	Affichage LED	État
Appuyez 3 fois sur la touche de fonction	La LED clignote en orange, une fois par seconde.	Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l'appairage terminé, la LED s'allume en vert pendant un certain temps avant de s'éteindre.

Réinitialisation

Action de l'utilisateur	Affichage LED	État
Appuyez 3 fois sur la touche de fonction et maintenez-la enfoncée une fois pendant > 10 s.	Au bout de 10 s, la LED commence à clignoter en rouge.	Le capteur est en mode réinitialisation. Les réglages d'usine sont rétablis après 10 secondes. Le capteur redémarre alors et la LED se met à clignoter en vert avant de s'éteindre.

Niveau de la pile

Affichage LED	État
La LED clignote en orange une fois par minute.	La pile est faible (< 10 %), remplacez la pile, page 26.
O	NOTE: Une fenêtre pop-up de notification s'affiche sur l'application.

Identification de l'équipement

Affichage LED	État	
La LED clignote en vert.	Le capteur est connecté à la passerelle Wiser.	
	NOTE: Cette fonction est lancée à partir de l'application pour identifier le capteur.	

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution
Le capteur déclenche l'automatisation / la programmation, mais n'affiche pas l'état sur l'application.	Le capteur peut faire l'objet d'une mise à jour du micrologiciel OTA (over-the-air).	Attendez la fin de la mise à jour du micrologiciel, puis vérifiez que le capteur signale l'état. NOTE: La mise à jour du micrologiciel s'exécute en arrière-plan.
La LED clignote en orange.	La pile du capteur est faible ou vide.	Remplacez la pile du capteur, page 26 NOTE: Une fenêtre pop-up de notification s'affiche sur l'application.

Caractéristiques techniques

Batterie	3 VCC, CR2450
Autonomie de batterie	Jusqu'à 5 ans (peut varier en fonction de l'utilisation, de la fréquence de mise à jour du micrologiciel et de l'environnement)
Puissance nominale	≤90 mW
Indice de protection IP	IP20
Fréquence de fonctionnement	2405 - 2480 MHz
Puissance max. de radiofréquence transmise	≤7 dBm
Température de fonctionnement	de -10 °C à 50 °C
Humidité relative	de 10 % à 95 %
Dimensions de la pièce principale (H × L × P)	50,3 × 33,0 × 16,3 mm
Dimensions de la partie secondaire (H × L × P)	50 × 9 × 9 mm
Protocole de communication	certifié Zigbee 3.0

Conformité

Données environnementales du produit

Recherchez et téléchargez des données environnementales complètes sur vos produits, notamment les déclarations de conformité RoHS et REACH, ainsi que le profil environnemental du produit (PEP), les instructions de fin de vie (EOLI) et bien plus encore.

https://www.se.com/myschneider



Informations générales sur le programme de données environnementales Schneider

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur le programme de données environnementales de Schneider Electric.

https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/



Déclaration de conformité

Schneider Electric Industries SAS déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE 2014/53/UE sur les ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES, ainsi que du règlement sur les équipements radioélectriques SI n° 1206 de 2017.

La déclaration de conformité peut être téléchargée sur :

- https://www.go2se.com/ref=CCT591012
- https://www.go2se.com/ref=CCT591011

Marques

Ce guide fait référence à des noms de systèmes et de marques qui sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

- Zigbee® est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.
- Apple® et App Store® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric, de ses filiales et sociétés affiliées.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2022 – 2025 Schneider Electric. Tous droits réservés.

DUG_Capteur de fenêtre/porte_WH-05