Lămpi de lucru cu LED Manual de utilizare

IMT47225

Model: IMT47225
Material: Aluminiu+ABS
Putere: 20W
Tensiune: 220-240V~50Hz
Curent intrare: 0.092A
Flux luminos: 2000LM
CCT: 4000K
Dimensiuni: 230x205x42mm
Greutate netă: 850g
Unghiul fasciculului: 110°
PF: 0.9
Zona de iluminat: 0.021 m²

IMT47226

Model: IMT47226
Material: Aluminiu+ABS
Putere: 30W
Tensiune: 220-240V~50Hz
Curent intrare: 0.136A
Flux luminos: 3000LM
CCT: 4000K
Dimensiuni: 225x231x40mm
Greutate netă: 980g
Unghiul fasciculului: 110°
PF: 0.9
Zona de iluminat: 0.028m²

IMT47227

Model: IMT47227
Material: Aluminiu+ABS
Putere: 20W
Tensiune: 220-240V~50Hz
Curent intrare: 0.092A
Flux luminos: 2000LM
CCT: 4000K
Dimensiuni: 230x205x42mm
Greutate netă: 850g
Unghiul fasciculului: 110°
PF: 0.9
Zona de iluminat: 0.021 m²

IMT47228

Model: IMT47228
Material: Aluminiu+ABS
Putere: 30W
Tensiune: 220-240V~50Hz
Curent intrare: 0.136A
Flux luminos: 3000LM
CCT: 4000K
Dimensiuni: 225x231x40mm
Greutate netă: 980g
Unghiul fasciculului: 110°
PF: 0.9
Zona de iluminat: 0.028m²

IP65 c.a.

IMT47225

IMT47227





IMT47226

IMT47228





Informații importante de utilizare

Acest produs este Clasă I și trebuie să fie legat la pământ.
Folosiți o unealtă pentru a strânge sau slăbi șurubul, apoi reglați unghiul lămpii.
Înlocuiți orice sticlă spartă sau deteriorată cât mai curând posibil.
Asigurați-vă că toate garniturile sunt intacte și operaționale după montare sau întreținere.
Nu acoperiți lampa cu hârtie sau pânză.
Îndepărtați lampa de materiale inflamabile.
Nu spălați lampa.
Nu utilizați lampa în spații unde temperatura ambientală depășește 45°C.
Păstrând o distanță de siguranță deoarece lumina ar putea provoca daune.
Acest produs nu are piese care pot fi reparate de către utilizator.
Curățați cu o cârpă uscată sau umedă.
Sursa de lumină a acestei lămpi nu poate fi inlocuită.
Când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
Blocul terminal nu este inclus.
Cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; în cazul în care cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie scos din uz.

Produs brevetat, contrafacerea nu este permisă.

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, RUE JOSEPH MONIER
92500 RUEIL-MALMAISON - FRANCE